

## ■ 6. プロンプトの作成

### ● 緊急指示カード

あらかじめ登録した1ページ分のカードを、表示中のカードに割り込んで表示できる機能です。  
表示モードで通常ブロックを表示中に、ファンクションキー（F1-F10）を押すことで表示が可能です。

#### 緊急指示カードの作成・編集

・F1 ~ F10

ブロックエリアで緊急指示カードを選択して、編集エリアに原稿を入力します。

編集は通常ブロック同様に行えます。

緊急指示カードはF1からF10までの10パターンを作成可能です。

それぞれに1ページ以上のテキストを入力することが可能ですが、表示できるのは1ページ分のみです。

※2ページ以上のテキストが入力されるとアラートが表示されます。



・A-COUNT (F11)

F11も他のキーと同様に1ページ分のテキストを入力できますが、表示モードでは点滅表示となります。また、カウントアップ機能(p.23)を停止した際にこのカードが表示されます。

・D-EDIT (F12)

ダイレクトエディットモード(p.22)として使用するエリアですが、他のキーと同様に事前にテキストを入力することも可能です。表示モードでは点滅表示となります。

※緊急指示ブロックにはブロックメニューがありませんので、ブロック個別のフォント設定は行えません。全体のフォント設定が反映されます。

フォントの変更が必要な場合は、テキストを選択しツールバーでフォント設定を行って下さい。